

Модуль(лента) светодиодный ПАСПОРТ

1 Назначение изделия

- 1.1 Модули и ленты светодиодные, мощностью до 30 Вт, предназначено для использования в осветительных, декоративных и сигнальных системах, работающие от постоянного тока аккумуляторной батареи, заряжаемой с помощью фотоэлектрического элемента (солнечной батареи) или от источника постоянного тока 12-14В.
- 1.2 Модуль не предназначен для использования на средствах наземного и водного транспорта, а также во взрывопожароопасных зонах по ПУЭ.
- 1.3 Перед началом эксплуатации светильника ознакомьтесь с настоящим паспортом и следуйте его рекомендациям.

2 Технические характеристики

- 2.1 Внешний вид модуля (ленты) представлен на рисунке.
- 2.2 класс защиты от поражения электрическим током — III
напряжение питания, В не более — 14
потребляемая мощность, Вт не более — 30
- 2.3 Размеры, удельная потребляемая мощность, степень защиты оболочки представлены в таблице:

Наименование	модульН3х4	модульН4х3	модульН6х3	лента LED/FLEX	
Степень защиты оболочки, IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP65
Длина А*, мм	300	300	300	5000	
Длина автономного сегмента В, мм	75	100	150	50	
Ширина С, мм	13	13	13	8	10
Высота D, мм	6	6	6	3	4
Количество светодиодов в сегменте, шт.	3	4	6	3	
Удельная потребляемая мощность в сегменте, Вт	0,6	0,8	1,2	0,3	

* Длина не является нормируемой характеристикой, так как отдельный сегмент модуля (ленты) является работоспособным элементом, допускается соединение модулей в линию общей мощностью не более 30Вт.

3 Комплектность

В комплект поставки входят:

- 3.1 — модуль — 1 шт.;
- 3.2 — настоящий паспорт — 1 шт. на партию, если иное не указано в заказе-наряде;

3.3 — комплект упаковки — 1 компл.

4 Указания мер безопасности

- 4.1 **ПОМНИТЕ! Модуль(лента) работает от постоянного напряжения 12-14В, используйте при подключении блоки питания постоянного тока!!!**
Запрещается подключение светильника к сети переменного тока!!!

5 Гарантии

- 5.1 Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи изделия
- 5.2 Дата продажи _____
- 5.3 Штамп продавца _____ подпись продавца _____

Внешний вид модуля(ленты) светодиодного

